

mediacom

#1 Il più
venduto

alimentatore
per notebook



90w automatico

COMPATIBILE CON*

ACER - ASUS - COMPAQ
DELL - FUJITSU - HP - IBM
LENOVO - NEC - SAMSUNG
SONY - TOSHIBA

Alimentatore automatico Universale

1. Descrizione generale:

Alimentatore universale per computer portatili. Funzionamento con alimentazione da AC 100V fino a 240V~50-60Hz. Tensioni di uscita da 15V a 20 V. Potenza massima in uscita 90 Watt. Protezione da sovraccarico, corto circuito. Dotato di 8 connettori per poter soddisfare la maggior parte delle marche di notebook più popolari.

2. Temperatura e umidità durante l'utilizzo:

2.1 Temperatura : da 0 ° C a 40 ° C

2.2 Umidità: da 10% a 90%

3. Temperatura e umidità di stoccaggio:

3.1 Temperatura: da -15 ° C a 50 ° C

3.2 Umidità: da 5% a 95%

Attenzione:

1. Non posizionare in luoghi molto caldi o con un'umidità eccessiva.
2. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
3. Non provare a riparare il prodotto da soli onde evitare il rischio di shock elettrici, danneggiamenti e di invalidare la garanzia.

TIPO	VOLAGGIO	DIMENSIONE	VOLTAGGIO PER MODELLO
M3	16V (90W Max)	6.5x4.4x10mm	Fujitsu: 16V/3.36A,16V/3.75A; Sony: 16V/3.42A,16V/3.75A,16V/4A etc.
M4	18.5V (90W Max)	4.8x1.7x12mm	HP/Compaq: 18.5V/1.1A,18.5V/2.7A,18.5V/3.5A 18.5V/3.8A,18.5V/4.74A,18.5V/4.9A etc.
M5	19V (90W Max)	5.5x2.5x12mm	Acer: 19V/3.42A,19V/4.74A ; Asus: 19V/3.42A,19V/4.74A; Gateway: 19V/2.64A,19V/3.16A,19V/3.42A,19V/4.74A; IBM: 19V/3.16A,19V/4.2A; NEC: 19V/4.74A; Toshiba: 19V/1.58,19V/2.1A ,19V/3.42A,19V/3.95A,19V/4.74A; Hasee: 19V/3.42A,19V/4.74A; Lenovo: 19V/4.74A etc.
M7	19V (90W Max)	5.5x2.1x12mm	Acer: 19V/3.16A,19V/3.42A,19V/4.74A; NEC: 19V/3.16A etc.
M8	19.5V (90W Max)	6.5x4.4x10mm	Sony: 19.5V/2.15A,19.5V/3A,19.5V/3.9A,19.5V/4.1A, 19.5V/4.74A,19.5V/5.13A etc.
M9	19.5V(90W Max)	7.4x5.0x12mm	Dell: 19.5V/3.34A,19.5V/4.62A etc.
M22	19V(90W Max)	3.0x1.0x10mm	Asus: 19V/2.37A Samsung: 19V/3.16A
M28	20V (120W Max)	Square	Lenovo: 20V/2.25A ,20V/3.25A ,20V/4.5A etc.